

**IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA:  
PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE  
DI SOVRACOMPENSAZIONI NELL'ANNO 2015 PER I SOGGETTI DI CUI AL  
COMMA 3.1 DELLA DELIBERAZIONE 507/2017/R/EEL**

**Premessa**

La presente Procedura espone le modalità operative che la Cassa applica ai fini di identificare le imprese a forte consumo di energia elettrica che rispettano i requisiti di cui al comma 2.1, lettere a) e b), della deliberazione 507/2017/R/eel ma che sono in condizioni di sovracompensazione nell'anno 2015.

I riferimenti utilizzati nel presente Allegato B sono quelli dell'Allegato A, nonché il seguente riferimento:

**Decreto legge n. 91/14:** è il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

La procedura è articolata in tre passi (o *step*) analoghi a quelli dell'Allegato A.

**1. Primo step: calcolo della contribuzione al supporto alle fonti rinnovabili per l'anno 2015.**

Il calcolo della contribuzione per l'anno 2015 segue le stessa procedura del Primo *step* dell'Allegato A, utilizzando i valori relativi all'anno 2015, come evidenziati nelle tabelle seguenti, e tenendo conto che nell'anno 2015 devono essere distinti i consumi in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o superiore a 16,5 kW (indicati di seguito, rispettivamente, con BT1 e BT2), per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 91/14.

**Lettera A**

<i>centesimi di euro/kWh</i>	<b>2015</b>
POD AT/AAT: <i>Atot flat</i>	2,851
POD AT/AAT: <i>Ae flat</i>	0,048
POD MT: <i>Atot flat</i>	5,315
POD MT: <i>Ae flat</i>	0,238
POD BT1: <i>Atot flat</i>	9,967
POD BT1: <i>Ae flat</i>	0,386
POD BT2: <i>Atot flat</i>	6,498
POD BT2: <i>Ae flat</i>	0,386

**Lettera B**

Ai fini del calcolo dell'importo effettivamente pagato da ciascuna impresa, si deve anche tener conto del fatto che le imprese a forte consumo di energia elettrica non hanno diritto agli sconti previsti dal decreto legge n. 91/14 a partire dal 2015 per i punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW e per i punti in media tensione.

**Lettera D**

centesimi di euro/kWh	<b>2015</b>
POD AT/AAT: A3* <i>flat</i>	2,511
POD AT/AAT: AE* <i>flat</i>	0,048
POD MT: A3* <i>flat</i>	4,970
POD MT: AE* <i>flat</i>	0,237
POD BT1: A3* <i>flat</i>	9,385
POD BT1: AE* <i>flat</i>	0,383
POD BT2: A3* <i>flat</i>	6,151
POD BT2: AE* <i>flat</i>	0,383

**2. Secondo step: verifica della contribuzione minima richiesta al supporto alle fonti rinnovabili**

La verifica della contribuzione minima per l'anno 2015 segue la stessa procedura del Secondo *step* dell'Allegato A.

**3. Terzo step: modalità di calcolo della *electro-intensity* per il 2015 e ulteriore verifica della contribuzione minima richiesta secondo la clausola 189 delle Linee Guida.**

Per le imprese che non soddisfano la verifica di cui al precedente *step* nel 2015, la Cassa calcola l'indice di intensità energetica rispetto al Valore Aggiunto Lordo, in conformità a quanto previsto dal richiamato Annesso 4 delle Linee Guida (*electro-intensity*), ovvero il rapporto tra:

- al denominatore: la media triennale del VAL 2013-2015 (calcolato come previsto nell'Allegato A);
- al numeratore: il costo dell'energia elettrica calcolato come prodotto tra:
  - i. la media triennale dei consumi di energia elettrica 2013-2015, inclusa l'energia elettrica autogenerata e autoconsumata in sito; ove per imprese di nuova costituzione non siano disponibili valori per l'intero triennio, la media si applica agli ultimi dati disponibili.

- ii. il prezzo convenzionale di mercato dell'energia del 2015, come evidenziato nella tabella seguente.

Prezzo di riferimento	<b>2015</b>
centesimi di euro/kWh	12,065

La verifica del limite sul VAL deve essere operata con le stesse modalità dell'Allegato A, applicando per l'anno 2015 una percentuale di adeguamento pari al 30%.

Nel caso in cui l'impresa si trovi in condizioni di sovracompensazione, si applica quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione 507/2017/R/eel.